



Bedienungsanleitung CLS 1

Anleitung CLS 1 System



Technische Daten:

Stromanschluss:	240 Volt
Stromaufnahme:	Max 50 Watt
LED Leistung:	432 x 10mm LED
DMX Steuerung:	6, 9 oder 15 Kanäle
DMX Anschluss:	3 Pin XLR
Abstrahlwinkel:	ca. 30 Grad
Größe:	103cm x 10cm x 29cm
Gewicht:	5,0 Kg

Wählen sie über die Tasten unter dem Display den gewünschten Betriebsmodus. Automatisch, Master Slave, DMX, Soundto to light, oder eine feste Farbe.

Statische Farbauswahl

Drücken sie die MODE Taste bis auf dem Display „STATIC“ Modus erscheint. Nun können sie die gewünschte Farbe wählen und optional den Strobe Modus aktivieren.

Automatischer Farbwechsel

Drücken sie die MODE Taste bis auf dem Display „AUTO“ Modus erscheint. Nun können sie zwischen 14 vorprogrammierten Programmen wählen.

Sound to Light /Musiksteuerung

Drücken sie die MODE Taste bis auf dem Display „SOUND“ Modus erscheint. Nun können sie die Muskempfindlichkeit wählen und außerdem eines aus den 14 vorgefertigten Programmen dann in Musikgeschwindigkeit ablaufen lassen.

Master/Slave Modus

Drücken sie die MODE Taste bis auf dem Display „SLAVE“ Modus erscheint. Nun können sie mehrere Geräte Master/ Slave betreiben.

DMX Modus

Drücken sie die MODE Taste bis auf dem Display „DMX “ Modus erscheint. Nun wählen sie die gewünschte DMX Adresse aus.

6 Kanal Modus:

<u>DMX Kanal:</u>	<u>DMX Wert:</u>	<u>Funktion:</u>
1	0 – 10	Blackout
	11 – 21	DMX 6 Kanal
	22 – 32	Alle Scheinwerfer Rot
	33 – 43	Alle Scheinwerfer Gelb
	44 – 54	Alle Scheinwerfer Grün
	55 – 65	Alle Scheinwerfer Cyan
	66 – 76	Alle Scheinwerfer Blau
	77 – 87	Alle Scheinwerfer Purple
	88 – 98	Alle Scheinwerfer Weiss
	99 – 109	Makro 1
	110 – 120	Makro 2
	121 – 131	Makro 3
	132 – 142	Makro 4
	143 – 153	Makro 5
	154 – 164	Makro 6
	165 – 175	Makro 7
	176 – 186	Makro 8
	187 – 197	Makro 9
	198 – 208	Makro 10
	209 – 219	Makro 11
	220 – 230	Makro 12
	231 – 241	Makro 13
	242 – 255	Musikgesteuert
2	0 – 255	Master Dimmer
3	0 – 255	Strobe
4	0 – 255	Alle Rot
5	0 – 255	Alle Grün
6	0 – 255	Alle Blau

9 Kanal Modus:



<u>DMX Kanal:</u>	<u>DMX Wert:</u>	<u>Funktion:</u>
1	0 – 10 11 – 21 22 – 255	Blackout DMX 9 Kanal Makro
2	0 – 255	Master Dimmer
3	0 – 255	Strobe
4	0 – 255	2 Scheinwerfer Rot – 1
5	0 – 255	2 Scheinwerfer Grün – 1
6	0 – 255	2 Scheinwerfer Blau – 1
7	0 – 255	2 Scheinwerfer Rot – 2
8	0 – 255	2 Scheinwerfer Grün – 2
9	0 – 255	2 Scheinwerfer Blau – 2

15 Kanal:

<u>DMX Kanal:</u>	<u>DMX Wert:</u>	<u>Funktion:</u>
1	000-010 011-021 022-255	Black Out DMX Modus Makro Modus
2	001-255	Master Dimmer
3	001-255	Strobe Modus
4	001-255	Scheinwerfer 1 - Rot
5	001-255	Scheinwerfer 1 - Grün
6	001-255	Scheinwerfer 1 - Blau
7	001-255	Scheinwerfer 2 - Rot
8	001-255	Scheinwerfer 2 - Grün
9	001-255	Scheinwerfer 2 - Blau
10	001-255	Scheinwerfer 3 - Rot
11	001-255	Scheinwerfer 3 - Grün
12	001-255	Scheinwerfer 3 - Blau
13	001-255	Scheinwerfer 4 - Rot
14	001-255	Scheinwerfer 4 - Grün
15	001-255	Scheinwerfer 4 - Blau